

Выпрямитель сварочный БИМАрк-180ПЗ PRO Line



Выпрямитель сварочный БИМАрк-180ПЗ PRO Line предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами, имеет падающую внешнюю характеристику (ММА). Выпрямитель имеет функцию запуска автомобиля и автоматического заряда аккумуляторной батареи.

Гарантия на сварочные аппараты БИМАрк PRO Line - 3 года!



Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	220±15%
Частота, Гц	50/60
Вид электрической сети	однофазная
Номинальный первичный ток, А	235
Максимальный первичный ток, А	397
Максимальная мощность, кВА	5.2
Максимальный ток в режиме «пуск двигателя», А	220
Номинальный сварочный ток при ПВ=35%, А	180
Номинальный сварочный ток при ПВ=60%, А	150
Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А	130
Диапазон регулирования сварочного тока, А	20-180
Диапазон регулирования напряжения, В	20,8-27,2
Номинальное напряжение в режиме заряда, В	12/24
Габаритные размеры аппарата, мм	410x125x215
Класс защиты	IP21S
Масса, кг	5.4

* - Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения выпрямителя от сети во время паузы.

Стандартная комплектация: прямой кабель (КГ 1x16мм², медь, 3м) с электрододержателем; обратный кабель (КГ 1x16мм², медь, 3м) с клеммой заземления; кабель для зарядки (2м); сетевой кабель (1,8м) с евровилкой.

Выпрямитель БИМАрк-180ПЗ PRO Line произведён на базе современной технологии, благодаря использованию мощных высокочастотных полупроводников и применению принципа широтно-импульсной модуляции. Выпрямитель оснащён защитой от пробоя на корпус.